

Demodulator



Einzelumsetzer zur Demodulation eines analogen TV-Signals aus dem Bereich 47-862MHz



Technische Daten

- Programmierung
- Eingang 750hm
- Eingangsfrequenzbereich
- Eingangspegel AGC geregelt
- ZF-Bandbreite schaltbar
- Video-Synchrodemodulator
- 2 Audiodemodulatoren
- Ausgänge
- Video
- Audio L / R Kanal
- TV-Normen
- Spannung / Leistung
- Abmessungen/Gewicht

SD3AV

über beleuchtetes Graphik-Display mit 3 Tasten
IEC-Buchse
47-862MHz in 62,5/250kHz Schritten einstellbar
65-90dB μ V
7 / 8MHz
BT 38,9MHz
TT1 und TT2
3 Chinchbuchsen
1Vss an 750hm / 20Hz-5MHz
1Vss an 6000hm \pm 12dB über Bedienteil
B/G optional DK, I, M, N
Steckerschaltnetzteil 12V / 1,5A / ca. 3VA
42 x 290 x 140mm / 1,2kg

099024 **SD3AV**

Demodulator 1 TV-Kanal aus 47-862MHz in AV, Stereo,
inkl. Steckernetzteil

